

# HYUNDAI



ewchile

Voltaje nominal (V)	230
Corriente nominal (A)	50
Control	Frontal
Nº de polos	2P
Voltaje de la bobina de funcionamiento	220/230V
Voltaje de aislamiento nominal	690V
Vida electrica	1,000,000 ciclos
Potencia de la bobina	220VA
Potencia sostenida de la bobina	28VA
Voltaje de entrada de la bobina	85%Us~110%Us
Voltaje de liberación de la bobina	20%Us~75%Us
Cargador de batería	Si
Retraso en Transferencia	6 segundos
Retraso en Retorno	6 segundos
Peso (kg )	4.18
Medidas (mm)	410*325*205
Garantía	1 año

Disponible para:

- DHY6000LE
- DHY6000SE
- DHY8000LE
- DHY8000SE



#### CARACTERÍSTICAS PANTALLA LED

Voltaje  
Frecuencia  
Corriente  
Potencia de salida  
Horómetro



#### CARACTERÍSTICAS

El switch cuenta con control de microprocesador de 8 bits. Se usa para monitorear dos fuentes de CA monofásicas. Una vez que se detecta la falla de suministro de la primera fuente (bajo voltaje, sobre automáticamente el interruptor al segundo suministro de corriente.



[WWW.EWCHILE.COM](http://WWW.EWCHILE.COM)

WHATSAPP +56 9 6631 2242 / CONTACTO@EWCHILE.COM